PŘI NÁVRHU SYSTÉMU OSVĚTLENÍ A JEHO REGULACE BYLY RESPEKTOVÁNY TYTO PŘEDPISY :
- ČSN 730580-1
- ČSN 730580-3
- ČSN EN 12464-1
- ČSN 360020
- ČSN 33 2000-1 2005 5b.
- ČSN 332130 ed.3

TÉMĚŘ VŠECHNA SVÍTIDLA V HLAVNÍCH PORYTOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH BUDOU S LED ZDROJI A BUDOU VYBAVENA BALASTEM/PŘEDŘADNÍKEM DALI. DLE VYHL. 410/2005 PARAGRAF 12, MUSÍ BÝT BAREVNÝ TVAR OSVĚTLOVACÍCH ZDROJŮ PŘI OSVĚTLENOSTI 300-1000 lx "NEUTRÁLNÍ BÍLÁ".

NAPŘÍKLAD OSVĚTLENÍ V HLAVNÍCH PORYTOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH JE VŽDY ZAJIŠTĚNO MINIMÁLNĚ ZE DVOU NEZÁVISLÝCH OKRUHŮ (PŘI BĚŽNÉM JEDNOKRUHOVÉ ZAPOJENÍ JE TEDY ZAJIŠTĚNA ČÁSTEČNÁ INTENZITA OSVĚTLENÍ DANÉHO PROSTORU. PŘI TĚCH PORUŠE VŠAK SAMOZŘEJMĚ MUSÍ BÝT VAZBY OKRUHŮ DO NEJMÉNĚ OPRAVENA A ZNOVU ZPROVOZNĚN.

REGULACE OSVĚTLENÍ V UČEBNÁCH, ŠATNÁCH I VPP A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH JE AUTOMATICKÁ. DO VÝŠKY DLE VYHNĚDU BUDOU MONITOVÁNY DALI SENSORY POHYBU/OSVĚTLENOSTI. TYTO SENSORY ZAJIŠTÍ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ A JEHO REGULACI NA URČENOU INTENZITU PŘI SNÍŽENÍ NA PŘÍSPĚVEK DENNÍHO OSVĚTLENÍ. V UČEBNÁCH JE ZÁROVEŇ MOŽNOST REGULACE MANUÁLNÍ TLAČÍTKOVÝM OVLADAČI. PŘI MANUÁLNÍ MANIPULACI LZE NASTAVIT JINOU AKTUÁLNÍ INTENZITU OSVĚTLENÍ NEŽ JE NAPROGRAMOVÁNO PRO DANÝ PROSTOR. AVŠAK PŘEDTÍ DEN BUDE JEHO PROVOZ ZPĚT VE VÝCHOZÍM AUTOMATICKÉM REŽIMU A BUDE OPĚT REGULOVÁN NA PŘEDNASTAVENOU INTENZITU. PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘEDŘADNÍKŮ DALI SYSTÉMU, BUDE ZAJIŠTĚNO, ABY PŘI AUTOMATICKÉM BĚŽNÉM PROVOZU UMĚLÉ OSVĚTLENÍ MĚSTNOSTI VHODNÉ DOPLŇOVALO DENNÍ OSVĚTLENÍ, TJ. VŠECHNA SVÍTIDLA NEBUDOU VŽDY SVÍTIT STEJNOU INTENZITOU (TOTO POLICE KOVÝ ZAMEZUJÍ PŘÍSPĚVEK DENNÍHO SVĚTLA). PŘÍSPĚVKEM K DENNÍMU SVĚTLEM SVÍTIDLA V OKNĚ JE OKEN BUDOU SVÍTIT VŽDY MEZ U OKEN.

V MĚSTNOSTECH PERSONÁLU BUDE REGULACE POUZE MANUÁLNÍ.

PŘI NEPRAVIDĚLNÉ/DOBÍHNÉ SELHÁNÍ SBĚRNICE DALI BUDE VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ NA TETO SBĚRNICI ROZSVÍCENO TRVALE NA 50%. TAKTO BUDOU PŘEDŘADNÝMI SVÍTIDEL NAPROGRAMOVÁNY. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PŘI SELHÁNÍ SBĚRNICE JE POTOM MOŽNÉ POUZE STYLEM ON/OFF, A TO ZAPNUTÍM A VYPNUTÍM JISTIČŮCH PRVKŮ DANÝCH NAPÁJECÍCH OKRUHŮ V ROZVADĚČI. PŘI TĚTO SITUACI SAMOZŘEJMĚ MUSÍ DOJÍT K CO NEJPRVOLEJŠÍ OPRAVĚ A ÚVEDENÍ SBĚRNICE DALI DO STANDARTNÍHO PROVOZU.

VŠECHNY DALI KOMPONENTY, TEDY DALI PŘEDŘADNÍKY SVÍTIDEL, DALI SENSORY POHYB/OSVĚTLENOSTI A DALI TLAČÍTKOVÁ AIDI ROZHRANÍ. BUDOU PŘIPOJENY NA SBĚRNICI DALI. NA JEDNU DALI SBĚRNICI LZE PŘIPOJIT MAX. 64 KOMPONENTŮ. V ROZVADĚČI/CH NA PATŘIČNÉ BUDOU UMÍSTĚNÉ NAPÁJEČE SBĚRNIC + GATEWAY DALI/ETHERNET LAN.
V MĚSTNOSTI ZÁSTUPCE BUDE UMÍSTĚN CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ, KTERÝ JE ZÁROVEŇ CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU PRO CELÝ OBJEKT. JEDNOTKA BUDE PŘIPOJENA DO ZÁSUVKY LAN, ZDE BUDE MOŽNO PROVÁDĚT NASTAVENÍ SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ. CENTRÁLNÍ JEDNOTKA ZAJISTÍ VYPNUTÍ VEŠKERÉHO OSVĚTLENÍ BUDOVY MIMO PROVOZNÍ DOBU ŠKOLY.
PŘI MOŽNÉM VÝPADKU SÍTĚ LAN BUDOU JEDNOTLIVÉ SBĚRNICE PRACOVAT AUTONOMNĚ, NEBUDE VŠAK K DISPOZICI CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY.

V POMOCNÝCH MĚSTNOSTECH - WC, ÚKLIDU BUDOU POUZE STROPNÍ SVÍTIDLA. OVLÁDÁNÍ KLASICKÝM PŘÍ ČIDLEM.

BARVA SVĚTLA A STROPU JE PŘÍVZNĚTÉ BÍLÁ. BARVA PODLAHY SVĚTLE HNĚDÁ NEBO SEDÁ.

CENTRÁLA ADRESNÝCH DIGILI PRO DETEKCI, NASTAVOVÁNÍ A MONITORING OSVĚTLENÍ V BUDOVĚ UČEBEN FOXTRON FTC10DALI.

POKYNY PRO PŘIPOJENÍ A MONTÁŽ:
UMÍSTĚNÍ KOMPONENTU: BUDE V 1.NP - MĚSTNOST Č. 1.11 - SBORNOVNA. A TO NA STĚNĚ PO LEVÉ STRANĚ VE VÝŠCE CCA 1500MM NAD PODLAHOU. MONTÁŽ BUDE PODOMÍTKOVÁ, KRABICI PRO MONTÁŽ KOMPONENTU FTC10DALI DODÁVÁ FOXTRON. ROZMĚRY KRABICE : 80MM HLOUBKA, 242MM ŠÍŘKA, 310MM VÝŠKA. PRO KRABICI SE VYŠKOU KAPSI O ROZMĚROCH CCA HLOUBKA 90MM, ŠÍŘKA 280MM, VÝŠKA 350MM. DO KRABICE BUDE NASLOUCENÍ OTAZEN KOMPONENT FOXTRON FTC10DALI.
PŘIPOJENÍ KOMPONENTU: PŘIPOJENÍ KOMPONENTU NUTNO PŘIPRAVIT VELKOU PODOMÍTKOVOU KRABICI S DIN LIŠTOU. NAPŘÍKLAD KOPOS KRABICE PODOMÍTKOVÁ KT 250/3, 88.0 ROZMĚROVÁ / MAN HLOUBKA, 214MM ŠÍŘKA, 314MM VÝŠKA S LIŠTAMI KOPOS KRT 250/3. DO KRABICE SE OVADÍ DIN LIŠTA A NA NÍ NAPÁJEČ ZDROJ. / 24V DC, 2.5A. NAPÁJECÍ MEANWELL HDR-60-24. DO KRABICE SE PŘIVEDE NAPÁJECÍ KABEL 230VAC Z ROZVAĚČE 4MG - CIKCAK C 3*2,5 NAP. KABEL PRAFLAMEX 4 G 1,5. V KRABICI Z NAPÁJEČE SE VYVEDE DVOUŽÍLOVÝ KABEL CGSG 2x1 DHSHM F 2x1,0 LILUŽÍVNÝ V TRUBCE 16mm POD OMÍTKOU A ZAVEDE SE ZESPODU KE KOMPONENTU FTC10DALI. ZDE SE KABEL SMOTÁ, NÁSLEDNĚ PŘI MONTÁŽI KOMPONENTU SE NAPÁJECÍ KONCOVÝ KONEKTOR, KTERÝ DODÁVÁ FOXTRON A TEN SE ZAUNE DO PŘÍSLUŠNÉ NAPÁJECÍ ZÁSVKY LOŽENÉ NA KOMPONENTU ZESPODU.
DÁLE SE ZESPODU DO KAPSY PŘIVEDE KABEL STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE LAN. KABEL SE PONECHÁ OPÍT DO POLE SMOTANÝ A PŘIPRAVENÝ. NÁSLEDNĚ PŘI MONTÁŽI SE NA NĚ NAMONTUJE KONCOVÝ KONEKTOR RJ45, A TEN SE ZAUNE DO PŘÍSLUŠNÉ ZÁSVKY NA KOMPONENTU ZESPODU.

PODROBNÝ POPIS OVLÁDÁNÍ PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH :

A) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V UČEBNÁCH:

SENSOR POHYBU A OSVĚTLENOSTI, UMÍSTĚNÝ NA STROPĚ, SNÍMÁ POHYB OSOBY V MÍSTNOSTI A ÚROVEŇ OSVĚTLENOSTI. PŘI POHYBU V PROSTORU SENSOR DÁ POVEL PŘEDŘADNÍKŮM VŠECH STROPNÍCH SVÍTIDEL V MÍSTNOSTI (MIMO SVÍTIDLO PRO TABULI), ZE JE POŽADOVÁNA NA OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI NA DANOU INTENZITU. REGULOVÁNO. PŘI NEDETEKOVANÉ POHYBU V MÍSTNOSTI PO DOBU CCA 30 MINUT (UDÁ INVESTOR), DUDE KE ZHASNUTÍ CELÉHO UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ V MÍSTNOSTI VČETNĚ PŘÍRAZNÉ ROZSVÍCENÉHO SVÍTIDLA PRO OSVĚTLENÍ TABULE. TABULE MÁ VLASTNÍ OVLÁDAČ, OVLÁDANÝ POUZE MANUÁLNĚ.

POKUD JE POTŘEBA V MÍSTNOSTI NASTAVIT JINOU INTENZITU OSVĚTLENÍ, NEŽ JE AUTOMATICKÁ, POTOM TOTO LZE PROVÉST TLAČÍTKOVÝM OVLADAČI. TY JSOU UMÍSTĚNÉ ZA KATEDROU SPOLU S OVLÁDAČEM OSVĚTLENÍ TABULE.

TOTO MANUÁLNÍ NASTAVENÍ INTENZITY JE PRO AKTUÁLNÍ POTŘEBU. PŘÍŠTÍ DEN BUDE FUNGOVAT OPĚT AUTOMATICKÝ REŽIM.

B) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH, KABINETECH, SKLADECH, OLNÍ ŠKOLNÍKA A OSTATNÍCH PROSTORECH :

KONTAKTY TLAČÍTKOVÉHO OVLÁDAČE ŘAZENÉ 1/0+1/0 NEBO TLAČÍTKOVÉHO OVLADAČE FOXTRON DALIaw A TÍM NA SBĚRNICI DALI. OVLÁDAČEM JE MOŽNO RUČNĚ REGULOVAT OSVĚTLENÍ PROGRAMOVANÝCH KOMPONENTU SBĚRNICE DALI BUDE ZYDLOVÝCH DVOJÍ ZPŮSOBY NAPŘ.
- JEDNO TLAČÍTKO ON/OFF + PLYNULÁ ZMĚNA INTENZITY PRVNÍ SKUPINY SVÍTIDEL, DRUHÉ TLAČÍTKO ON/OFF + PLYNULÁ ZMĚNA INTENZITY DRUHÉ SKUPINY SVÍTIDEL.

NEBO JINÉ NASTAVENÍ.

C) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - CHODBY

SENSORY POHYBU SNÍMAJÍ POHYB OSOB V DANÉM PROSTORU, DÁLE SNÍMÁ ÚROVEŇ INTENZITY OSVĚTLENÍ. PŘI DETEKCI POHYBU OSOB SENSOR DÁ POVEL PŘEDŘADNÍKŮM SVÍTIDEL V DANÉM PROSTORU, ZE JE POŽADOVÁNA NA OSVĚTLENÍ TOHOTO PROSTORU NA DANOU INTENZITU, ROVNAJÍCÍMU SE PLOŠE. DLE ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ JE POTOM UMĚLÉ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKY REGULOVÁNO. PŘI NEDETEKOVÁNÍ POHYBU V DANÉM PROSTORU PO DOBU CCA 5 MINUT (UDÁ INVESTOR), DÁ SENSOR POVEL PŘEDŘADNÍKŮM SVÍTIDEL V DANÉM PROSTORU K VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ.

D) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - SCHODIŠTĚ

PROVEDENO OBDOBNĚ JAKO OSVĚTLENÍ CHODEB. SVÍTIDLA NA PODESTÁCH SE ROZSVÍCEJÍ SPOLU S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM PATREM.

E) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PRO PROSTORY WC

V PROSTORÁCH WC JSOU SVÍTIDLA VYBAVENA VLASTNÍM SENZOREM POHYBU.

F) CENTRÁLNÍ VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ CELÉHO OBJEKTU

PRO VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ CELÉHO OBJEKTU UČEBEN. ŘÍZENÉHO SBĚRNICÍ DALI, BUDE PLATNÝ POKYN CENTRÁLNÍ JEDNOTKY PRO VYPNUTÍ VEŠKERÉHO SVÍTIDEL MIMO PROVOZNÍ DOBU ŠKOLY.

LEGENDA NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

NA / p / 1 / 9
- pořadí v okruhu
- okruh
- p = zavěšené
- v = vestavné

NA - svítidlo LED Ontec R M2 CG-S se symetrickou optikou, přisazené/vestavné, IP20
NB - svítidlo LED Ontec R W1 CG-S s asymetrickou optikou pro PBZ, přisazené/vestavné, IP20
NC - svítidlo LED Ontec G E1E CG-S s piktogramem 25m, přisazené/vestavné, IP20
ND - svítidlo LED Ontec S M1 CG-S s piktogramem 25m, přisazené, IP65
NE - svítidlo LED Ontec S M2 CG-S se symetrickou optikou , přisazené, IP65
NF - svítidlo LED Ontec S W1 CG-S s před východy, přisazené, IP65

LEGENDA OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLA PROVOZNÍHO OSVĚTLENÍ :

A - SVÍTIDLO DALI - Vestavné LED svítidlo, opálový kryt

B - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt

C - SVÍTIDLO DALI - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19

D - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt

E - SVÍTIDLO DALI - Přisazené/závěsné, LED svítidlo,

F - SVÍTIDLO DALI - Přisazené LED svítidlo, opálový kryt

G - SVÍTIDLO DALI - Závěsné, průmyslové s krytím - PC, elektronický předř.

H - SVÍTIDLO DALI - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo

J - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm

K - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm

L - SVÍTIDLO DALI - Bodové LED svítidlo, povrch černá, 30W

M - SVÍTIDLO - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm

LEGENDA OSVĚTLENÍ - OVLÁDACÍ KOMPONENTY PRO PROVOZNÍ OSVĚTLENÍ:

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALInsg36** :
SENSOR S KRUHOVÝM ZÁBĚREM. MONTÁŽ DO MAX. VÝŠKY 3600mm. PŘEDPOKLÁDÁ ZÁBĚR Ø. MIN. Ø 6 METRŮ.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALIir** :
SENSOR S KRUHOVÝM ZÁBĚREM. POUŽITELNÝ PŘI VÝŠCE STROPU NAD 2800mm. PŘEDPOKLÁDÁ ZÁBĚR Ø. Ø 9 METRŮ PŘI INSTALACI DO STŘEDU V MÍSTNOSTI.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

SENSOR DALI KOMBINOVANÝ - POHYB+OSVĚTLENOST. SENSOR **FOXTRON DALIir36** :
SENSOR S KRUHOVÝM ZÁBĚREM. POUŽITELNÝ PŘI VÝŠCE STROPU NAD 2800mm. PŘEDPOKLÁDÁ ZÁBĚR Ø. Ø 9 METRŮ PŘI INSTALACI DO STŘEDU V MÍSTNOSTI.
SENSOR JE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ. PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ KIT.

SWITCH KOMPONENT DALI - 4x DI TLAČÍTKOVÝ VSTUP DO SBĚRNICE DALI. KOMPONENT **FOXTRON DALIfsw** :
NAPÁJENÍ ZE SBĚRNICE DALI. DALI MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. TLAČÍTKY OVLÁDÁC. TLAČÍTKY SE POTÉ OVLÁDÁ PŘIŘAZENÉ OSVĚTLENÍ PŘES DALI - SPÍNÁNÍ, REGULACE INTENZITY, SCÉNY ATD.

POZNÁMKA :
UPOZORŇUJEME ŠENSORU FOXTRON NA TOMTO VYKRESE BYLO KONZULTOVÁNO S FIRMOU FOXTRON. UMÍSTĚNÍ JE ALE PŘIBLIŽNÉ. MÍSTO KONEČNÉ PŘESNÉ MONTÁŽE SENSORU FOXTRON URČÍ NA STAVBĚ ZÁSTUPCI FIRMY FOXTRON.

NEW STANDARTNÍ POHYBOVÝ STROPNÍ SENSOR 230V. PRO MONTÁŽ DO VÝŠKY MAX. 3 METRY.

SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘÍPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALInkw), STANDART - ABB 3559-A07345.

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ŘAZENÍ 1/0, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘÍPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALInkw), STANDART - ABB 3559-A07342.

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ŘAZENÍ 1/0 + 1/0, MONTÁŽ DO KRABICE POD OMÍTKU. KONTAKTY PŘÍPOJENÉ DO KOMPONENTU 4xDI DO DALI (FOXTRON DALInkw), STANDART - ABB 3559-A07345.

PROPOJOVACÍ VODIČE - KABELÁŽ MALÉHO NAPĚTÍ. PRO PŘÍPOJENÍ KONTAKTŮ VÝŠE UVEDENÝCH S KOMPONENTU DO FOXTRON DALInkw.

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PEN, 50Hz, 400V, TN-C
3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S
PŘECHOD Z TN-C NA TN-S, JE V ROZVADĚČI RH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
- IZOLACÍ
- KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA :
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA
- DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM POSPOJENÍM

KONCOVÉ PRVKY :
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNA A UPŘESNĚNA SPRÁVCEM OBJEKTU

ČÍSLO ÚKONU	DATUM	POPIS
Evidence změn		

NÁZEV PROJEKTU:	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139
INVESTOR	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274617 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
PROJEKTANT ČÁSTI:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ondřej Fabry
ČÍSLO ZAKÁZKY:	1221710459
PARE:	
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Zita
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
DATUM:	12/2021
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
VÝKRES:	PŮDORYS SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP
	D.1.4.1_ENN_102
	REVIZE: 00