

ČÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
<b>Evidence změn</b>		

NÁZEV PROJEKTU:		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA	
		RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY	
		BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139	
INVESTOR		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz	PROJEKTANT ČÁSTI:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	1221710459
VYPRACOVAL:		STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:		DATUM:	12/2021
ČÁST:		SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES:		D.1.4.1_ENN_992	
Kabelová tabulka rozvaděče HR		Č. INDEX ČÁSTI	REVIZE:
		TXT INDEX ČÁSTI	00
		Č. VÝKRESU	

Název stavby :	<b>Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody</b>
Číslo a název SO/IO :	
Kód a název profese:	

ozn.j.	el. Zařízení	ozn.kabelu	typ materiálu/kabelu	příkon [W]	množství [m]	poznámka
FA101	svítidla	WL101	CXKH-R 3*1,5	410	65	
FA102	svítidla	WL102	CXKH-R 3*1,5	320	65	
FA103	svítidla	WL103	CXKH-R 3*1,5	110	25	
FA104	svítidla	WL104	CXKH-R 3*1,5	350	55	
FA105	svítidla	WL105	CXKH-R 3*1,5	410	60	
FA106	svítidla	WL106	CXKH-R 3*1,5	180	30	
FA107	svítidla	WL107	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA108	svítidla	WL108	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA109	svítidla	WL109	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA110	svítidla	WL110	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA150	DALI sběrnice	WS150	PRAFLACOM F 2*2*0,8	0	215	
	napájení senzorů	WL150	CXKH-R 3*1,5	0	70	
FA201	zásuvky bílé	WL201	CXKH-R 3*2,5	1300	55	
FA202	zásuvky bílé	WL202	CXKH-R 3*2,5	1000	35	
FA203	zásuvky bílé	WL203	CXKH-R 3*2,5	1000	30	
FA204	zásuvky bílé	WL204	CXKH-R 3*2,5	1000	25	
FA205	zásuvky bílé	WL205	CXKH-R 3*2,5	1000	30	
FA206	zásuvky bílé	WL206	CXKH-R 3*2,5	1000	30	
FA207	zásuvky bílé	WL207	CXKH-R 3*2,5	3000	50	
FA208	zásuvky bílé	WL208	CXKH-R 3*2,5	3000	45	
FA209	zásuvky bílé	WL209	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA210	zásuvky bílé	WL210	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA211	zásuvky bílé	WL211	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA301	zásuvky hnědé	WL301	CXKH-R 3*2,5	300	35	
FA302	zásuvky hnědé	WL302	CXKH-R 3*2,5	300	15	
FA303	zásuvky hnědé	WL303	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA304	zásuvky hnědé	WL304	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA305	zásuvky hnědé	WL305	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA402	vývod boiler	WL402	CXKH-R 3*2,5	2200	25	
FA403	zásuvka 3f/400V	WL403	CXKH-R 5*2,5	2500	30	
FA404	napájení CBS	WL404	CXKH-R 3*4	3500	15	
FA405	vývod R-MaR	WL405	CXKH-R 5*2,5	3000	30	
FA406	napájení ř.j. FTC10	WL406	CXKH-R 3*1,5	10	70	
FAVS	vývod R-výměník	WLVS	CXKH-R 4*10	20000	30	
FA501	vývod R1.1	WL501	CXKH-R 5*10	30220	20	
FA502	vývod R1.2	WL502	CXKH-R 5*70	53546	65	
FA503	vývod R2.1	WL503	CXKH-R 5*10	28638	25	
FA504	vývod R2.2	WL504	CXKH-R 5*25	53587	35	
FA505	vývod R3.1	WL505	CXKH-R 5*25	25400	60	
FATS	total stop	WLTS	CXKH-V 20*1,5	0	30	
FACS	central stop	WLCS	CXKH-V 20*1,5	0	30	
FUCSTS	povel vypnutí CBS	WLCBS	CXKH-V 30*1,5	0	20	
FU2	povel zapnutí CBS	WL00	CXKH-V 20*1,5	0	20	