

ČÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
Evidence změn		

NÁZEV PROJEKTU:		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA	
		RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY	
		BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139	
INVESTOR		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz	PROJEKTANT ČÁSTI:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	PARÉ:
		1221710459	
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Zita	STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	--	DATUM:	12/2021
ČÁST: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
VÝKRES:	Kabelová tabulka rozvaděče R3.1	D.1.4.1_ENN_997	REVIZE: 00
		Č. INDEX ČÁSTI	Č. VÝKRESU

Název stavby :	Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
Číslo a název SO/IO :	
Kód a název profese:	

R3.1

ozn.j.	el. Zařízení	ozn.kabelu	typ materiálu/kabelu	příkon [W]	množství [m]	poznámka
FA101	svítidla	WL101	CXKH-R 3*1,5	470	60	
FA102	svítidla	WL102	CXKH-R 3*1,5	530	50	
FA103	svítidla	WL103	CXKH-R 3*1,5	270	50	
FA104	svítidla	WL104	CXKH-R 3*1,5	270	45	
FA105	svítidla	WL105	CXKH-R 3*1,5	380	65	
FA106	svítidla	WL106	CXKH-R 3*1,5	260	60	
FA107	svítidla	WL107	CXKH-R 3*1,5	120	35	
FA108	svítidla	WL108	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA109	svítidla	WL109	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA110	svítidla	WL110	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA111	svítidla	WL111	CXKH-R 3*1,5	0	X	Rezerva
FA150	DALI sběrnice	WS150	PRAFLACOM F 2*2*0,8	0	275	
	napájení senzorů	WL150	CXKH-R 3*1,5	0	100	
FA201	zásuvky bílé	WL201	CXKH-R 3*2,5	1200	45	
FA202	zásuvky bílé	WL202	CXKH-R 3*2,5	1200	40	
FA203	zásuvky bílé	WL203	CXKH-R 3*2,5	1200	65	
FA204	zásuvky bílé	WL204	CXKH-R 3*2,5	1200	85	
FA205	zásuvky bílé	WL205	CXKH-R 3*2,5	600	30	
FA206	zásuvky bílé	WL206	CXKH-R 3*2,5	900	40	
FA207	zásuvky bílé	WL207	CXKH-R 3*2,5	900	50	
FA208	zásuvky bílé	WL208	CXKH-R 3*2,5	900	45	
FA209	zásuvky bílé	WL209	CXKH-R 3*2,5	1200	70	
FA210	zásuvky bílé	WL210	CXKH-R 3*2,5	900	40	
FA211	zásuvky bílé	WL211	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA212	zásuvky bílé	WL212	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA213	zásuvky bílé	WL213	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA301	zásuvky hnědé	WL301	CXKH-R 3*2,5	2100	35	
FA302	zásuvky hnědé	WL302	CXKH-R 3*2,5	1200	35	
FA303	zásuvky hnědé	WL303	CXKH-R 3*2,5	1200	30	
FA304	zásuvky hnědé	WL304	CXKH-R 3*2,5	1500	35	
FA305	zásuvky hnědé	WL305	CXKH-R 3*2,5	2100	65	
FA306	zásuvky hnědé	WL306	CXKH-R 3*2,5	300	15	
FA307	zásuvky hnědé	WL307	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA308	zásuvky hnědé	WL308	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA309	zásuvky hnědé	WL309	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA310	zásuvky hnědé	WL310	CXKH-R 3*2,5	0	X	Rezerva
FA401	vývod osoušeč	WL401	CXKH-R 3*2,5	1500	25	
FA402	vývod osoušeč	WL402	CXKH-R 3*2,5	1500	30	
FA403	vývod	WL403	stávající	1200	stávající	
FA404	vývod	WL404	stávající	1200	stávající	
FA405	vývod	WL405	stávající	1200	stávající	
FA406	vývod	WL406	stávající	1200	stávající	
FA407	pohon oken	WL407	CYKY-J 3*1,5	100	stávající	
FA408	pohon oken	WL408	CYKY-J 3*1,5	100	stávající	
FA409	pohon žaluzií	WL409	CYKY-J 3*1,5	100	stávající	
FA410	pohon žaluzií	WL410	CYKY-J 3*1,5	100	stávající	
FA411	pohon žaluzií	WL411	CYKY-J 3*1,5	100	stávající	
FAVZT	vývod	WAVZT	CXKH-R 5*2,5	1500	10	
FU00	povel zapnutí CBS	WL00	CXKH-V 20*1,5	0	60	
	krabice přepětových ochran		CYA 6	0	25	